


## 電源供給器

Power Supply



SPST-360-T100



APS-A3030FV2

## SPST-360-T100

- 入力電圧のタップ切替端子(90V/100V/110V)を有していますので、適正な電圧を出力できます。
- 出力切替ショートバーを差し替えることにより、出力電圧をAC30V(12A)とAC60V(6A)に切替えができます。
- 耐雷形トランスを採用していますので、商用電源に侵入する異常電圧を絶縁して安定した電力を負荷に供給します。
- 出力端子(FTコネクタ)を2系統有しています。

## APS-A3030FV2

- CATV施設に使用するAC30V・3A出力の電源供給器です。
- 筐体はアルミダイカスト製であり、軽量、堅固で耐水性、耐食性に優れています。

※受注生産品 詳細はご相談ください。

型 式	SPST-360-T100	備 考
冷却方式	自然空冷	
交流入力	入力電力 (VA)	400以下
	定格電圧 (V)	AC100、50/60Hz 単相
	タップ切替 (V)	AC90、100、110
交流出力	出力容量 (VA)	360
	定格電圧 (V)	AC30/60、50/60Hz
	定格電流 (A)	12 (AC30V) / 6 (AC60V)
	出力形式	FT形コネクタ-2系統
	効率 (%)	90以上
サージ耐圧	正負各30kV (1.2×50μs) のサージ電圧に耐えること	入力-接地間
寸法 (mm)	190W×322H×150D	
質量 (kg)	約12	取付金具含まず

型 式	APS-A3030FV2	備 考
入力電圧 (V)	AC100、50/60Hz	
入力電流 (A)	1.1以下	3A出力時
出力電圧 (V)	AC30、50/60Hz	
出力電流 (A)	3	
耐雷性	正負各15kV (1.2×50μs) のサージ電圧に耐えること	出力・電源端子
出力形式	FT形コネクタ-1系統	
寸法 (mm)	269W×220H×141D	
質量 (kg)	5.6以下	

## プラグイン機能付き電源供給器

Power Supply with Plugin



SPS-A6030U

- 電源供給と信号レベルをプラグインアッテネータにてレベル調整を行う機器です。
- 20dBまでのプラグインアッテネータを2個挿入することができます。
- OUTモニター(-20dB)を有しており、機器への入力レベルを確認することができます。
- 筐体はアルミダイカスト製であり、軽量、堅固で耐水性、耐食性に優れています。

※受注生産品 詳細はご相談ください。

型 式	SPS-A6030U			備 考
周波数帯域 (MHz)	10~20	20~450	450~770	
挿入損失 (dB)	1.0以下		1.8以下	PASS時
入出力VSWR	1.6以下		1.5以下	PASS時
モニター結合量 (dB)	-20±1以内			PASS時
入出力インピーダンス (Ω)	75			FT形コネクタ
入力電圧 (V)	AC100、50/60Hz			
出力電圧 (V)	AC60、50/60Hz			AC100V入力 3A負荷時
出力電流 (A)	3			
出力形式	FT形コネクタ-1系統			
寸法 (mm)	327W×236H×161.5D			
質量 (g)	8以下			